

# 아이머신 다우데이터 결제모듈 설정방법

## 1 아이머신 프로그램 기본 VAN 모듈 설정 법

### 1.1 아이머신 관리자모드 총판관리자로 진입


\*\*\*\*\*|

7	8	9
4	5	6
1	2	3
del	0	clear

관리모드	입고모드
재부팅	원격접속

- 총판관리자 번호는 전화로 문의

### 1.2 키오스크설정 진입



### 1.3 사용할 VAN 프로그램 선택 및 TID 입력

#### 신용카드 등록

카드 단말기 설정	KIS
↳ 벤사TID	

KIS	▼
KICC	▲
SPC	
SMARTRO	
KIS	
KSNET	
퍼스트데이티	
나이스정보통신	
DAOU	
BESTPAY	
JTNET	▼

### 1.4 바탕화면에 VAN 프로그램 바로가기 생성




- 바탕화면에 알맞은 바로가기를 만들면 아이머신 실행 시 VAN프로그램 실행여부 감지 후 실행시켜주는 것이 가능

## 2 다우데이터 결제모듈 설정

2.1 C:\W 위치에 폴더째로 넣기 (C드라이브에 DaouVP\_V2463 폴더 붙여넣기 권장)

2.2 바탕화면에 DaouVP 이름으로 바로가기 생성



2.3 실행 후 시스템 설정 탭에서 비밀번호 입력 ( 초기비밀번호 : **daouvp** )



- 2.4 실거래설정, 단말기 번호(TID) 및 사업자등록번호 입력, 아래와 같이 설정 후  
[설정값 저장] => [프로그램 재시작]

접속/거래정보  
설정

리더기/서명패드  
설정

단독 거래 설정

키오스크  
설정

다중사업자  
설정

기타  
옵션

접속 서버

실거래 서버

POS 통신 포트

23738

단말기번호

사업자등록 번호

로그 사용 여부

사용안함

자동재시작

사용

시작시 창 숨기기

사용

1	2	3
4	5	6
7	8	9
설정파일열기	0	정정
저장	재시작	종료

- 2.5 재실행 완료 후 개시거래 입력 시, IC리더기 포트 자동검색 됩니다.  
(IC 리더기 포트 자동검색을 하지 못하면, 수동입력 해 주시면 됩니다.)

Daou-VP Setting

✕

➡  
접속/거래정보  
설정

📄  
리더기/서명패드  
설정

📄  
단독 거래 설정

⚙️  
키오스크  
설정

👥  
다중사업자  
설정

🌟  
기타  
옵션

IC 리더기 포트

서명패드 포트 0

☐ 멀티패드 사용 멀티패드 포트 0

(리더기+서명패드 일체형) ☐ 멀티패드 단독 ☒ 멀티패드 + IC리더기

리더기 대기시간 25초

서명 대기시간 10초

1	2	3
4	5	6
7	8	9
설정파일열기	0	정정
저장	재시작	종료

2.6 아래쪽의 원이 모두 초록색으로 되어 있으면 설정완료!!



2.7 나머지 메뉴는 모두 그대로 사용해주세요. 변경 시, 결제 오류 발생합니다.

Daou-VP Setting

접속/거래정보  
설정

리더기/서명패드  
설정

**단독 거래 설정**

키오스크  
설정

다중사용자  
설정

기타  
옵션

단독거래 기능

단말기 구분

부가세 설정

부가세율

봉사료 설정

봉사료율

포인트구분

사용 안함(POS 연동방식)

일반단말기

판매금액 포함 계산

10

%(퍼센트)

봉사료 사용안함


0

%(퍼센트)

미사용

1	2	3
4	5	6
7	8	9
설정파일열기	0	정정
저장	재시작	종료

2.8 5만원 이상 결제 시, 키오스크 화면에 서명패드가 뜨지 않으면 폴더내의 SvkJosCfg.ini 파일을 수정 해야 됩니다.

A screenshot of a Windows Notepad window titled "SvkJosCfg.ini - Windows 메모장". The menu bar shows "파일(F)", "편집(E)", "서식(O)", "보기(V)", and "도움말(H)". The text content of the file is as follows:

```
[CONFIG]
SVK_SYSTEM=REAL
SIGN_PORT=0
READER_PORT=6
DUAL_DEVICE=N
DUAL_READER_USE=N
DUAL_PORT=0
RF_PORT=0
SIGN_AUTO_FLAG=Y
SERVER_PORT=23738
TERMINAL_ID=11489998
REGIST_NUMB=1088170022
IS_KIOSK=N
INTERNAL_SIGN=Y
AUTO_RUN=Y
AUTO_RUN_DELAY=1
HIDE_WINDOW=Y
SIGN_TIMEOUT=10
SOCK_TIMEOUT=120
READER_TIMEOUT=25
LOG_FLAG=N
IC_CONTINUE_FLAG=N
CASH_IC_CONTINUE_FLAG=N
IC_SELECT_FLAG=N
USE SOCK_DLL=N
MULTI_REGIST=N
MULTI_SINGLE_TID=N
IS_KYTRONICS=N
KEY_EVENT_OFF=N
CASH_VPAD=N
KIOSK_NO_USE_SIGN=N
VIRTUAL_SIGNPAD=Y
VPAD_WIDTH=0
VPAD_HEIGHT=0
INIT PAYMFNT=N
```

The line "VIRTUAL\_SIGNPAD=Y" is highlighted with a red rectangular box.

SvkJosCfg.ini 파일을 메모장으로 실행 하여 VIRTUAL\_SIGNPAD= 을 N에서 Y로 변경 후, 저장하여 주세요.